


ΟΝΟΜΑ:



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

E\_3.ΜΕΛ3Ε(α)

ΤΑΞΗ: 3<sup>η</sup> ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α' – Β' ΟΜΑΔΑ)

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ημερομηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1. α. Λάθος  
β. Σωστό  
γ. Λάθος  
δ. Σωστό  
ε. Λάθος

- A2. 1 - ε  
2 - δ  
3 - α  
4 - γ  
5 - β

ΘΕΜΑ Β

- B1. Ο τρόπος λίπανσης των αλυσίδων εξαρτάται από την περιφερειακή τους ταχύτητα. Έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Ταχύτητα εώς 0,5m/sec. Περιοδική λίπανση με το χέρι, είτε με βούρτσα ή πινέλο, είτε με ειδικό spray λεπτόρρευστου λιπαντικού.
- Ταχύτητα εώς 1,5 m/sec. Λίπανση σταγόνων στα κατάλληλα σημεία.
- Ταχύτητα εώς 4 m/sec. Λίπανση με εμβάπτιση.
- Τέλος για τις μεγάλες ταχύτητες χρησιμοποιείται η λίπανση με εκτοξευόμενο λιπαντικό υπό πίεση με ειδικά μπεκ.

- B2. Τα είδη των ηλεκτροδίων είναι τρία.

- Ηλεκτρόδια γυμνά
- Ηλεκτρόδια επενδεδυμένα
- Ηλεκτρόδια από άνθρακα (για συνεχές ρεύμα).



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ  
ΑΡΓΥΡΗ ΣΙΡΔΑΡΗ

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

E\_3.ΜΕλ3E(α)

- B3. Οι κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι μεταφέρουν τη ροτή από τη μια άτρακτο στην άλλη, αλλά παράλληλα μετατρέπουν την αξονική μετατόπιση των δύο άτρακτων ή τη μικρή κλίση της μιας προς την άλλη ή ακόμη την απόσβεση στρεπτικών κραδασμών κατά τη μεταφορά της ροτής από τη μια άτρακτο στην άλλη.

Τα είδη των κινητών συνδέσμων είναι:

- Αξονικά κινητοί σύνδεσμοι ή αξονικοί
- Γωνιακά κινητοί σύνδεσμοι ή αρθρωτοί
- Εύκαμπτοι ελαστικοί ή κόπλερ

### ΘΕΜΑ Γ

- Γ1. Για να υπολογίσουμε την εσωτερική διάμετρο ενός ρουλεμάν πολλαπλασιάζουμε τα δύο τελευταία ψηφία του κωδικού με τον αριθμό 5.

Άρα η εσωτερική διάμετρος του ρουλεμάν είναι  $06 \times 5 = 30\text{mm}$ .

- Γ2. Για να υπολογίσουμε τη διάμετρο των ήλων, θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τη διατομή Α αυτών:

$$\tau_{av} = \frac{Q}{A * z * \mu * n} \leq \tau_{ep}$$

$$\tau_{ep} = \frac{Q}{A * z * \mu * n}$$

$$A = \frac{Q}{\tau_{ep} * z * \mu * n}$$

$$A = \frac{4000}{1000 * 10 * 2 * 2}$$

$$A = 1 \text{ cm}^2$$

Θα υπολογίσουμε τη διάμετρο των ήλων από τον τύπο:

$$A = \frac{\pi * d^2}{4}$$

$$d^2 = \frac{4 * A}{\pi}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 * A}{\pi}}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 * 1 \text{ cm}^2}{3,14}}$$

$$d = 1,13 \text{ cm} = 11,3 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$$

Η διάμετρος της καρφότρυπας υπολογίζεται ως εξής:

<p>ΕΛΛΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ</p>	<p><b>ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014</b></p>	<p><b>E_3.ΜΕλ3E(α)</b></p>
---	--	----------------------------

$$d_1 = d + 1 \text{ mm} = 12 \text{ mm} + 1 \text{ mm} = 13 \text{ mm}$$

Για να κάνουμε έλεγχο των ελασμάτων σε εφελκυσμό θα πρέπει να ελέγξουμε αν ισχύει  $\sigma_{av} \leq \sigma_{ep}$ .

$$\sigma_{av} = \frac{F}{A} \leq \sigma_{ep}$$

$$A = b * s - z * d_1 * s.$$

$$A = 150 * 4 - 10 * 10 * 1,3 * 4.$$

$$A = 600 - 52$$

$$A = 548 \text{ cm}^2$$

$$\sigma_{av} = \frac{4000 \text{ daN}}{548 \text{ cm}^2} = 73 \frac{\text{daN}}{\text{cm}^2} < \sigma_{ep} = 1000 \frac{\text{daN}}{\text{cm}^2}$$

Άρα τα ελάσματα αντέχουν τη φορτισμ.

- Γ3. Το πλάτος της κινητήριας τροχαλίας υπολογίζεται από τον τύπο:

$$b_1 = 1,1 * b + 10 \text{ mm}$$

$$b_1 = 1,1 * 400 \text{ mm} + 10 \text{ mm}$$

$$b_1 = 450 \text{ mm}$$

Για να βρούμε την περιφερειακή δύναμη  $F$ , θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τη διατομή του μάντα:

$$A = b * s = 40 \text{ cm} * 0,5 \text{ cm} * 0,5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^2$$

$$\sigma_{av} = \frac{F}{A} \leq \sigma_{ep}$$

$$\sigma_{ep} = \frac{F}{A}$$

$$F = \sigma_{ep} * A = 20 * 20 = 400 \text{ daN}$$

Η περιφερειακή ταχύτητα του μάντα δίνεται από τον τύπο:

$$F * v = 75 * P$$

$$v = \frac{75 * P}{F}$$


$$v = \frac{75 * 62,8 \text{ PS}}{400}$$

$$v = 11,77 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

Τη διάμετρο της κινητήριας τροχαλίας θα τη βρούμε από τον τύπο:

$$v = \frac{\pi * d_1 * n_1}{1000 * 60}$$

$$d_1 = \frac{1000 * 60 * v}{\pi * n_1}$$



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

E\_3.ΜΕλ3E(α)

$$d_1 = \frac{702000}{3,14 * 700}$$

$$d_1 = \frac{702000}{2198}$$

$$d_1 = 319 \text{ mm}$$



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ  
ΑΡΓΥΡΗ ΣΙΡΔΑΡΗ